

このたびは (株)エス・イー・シーのバイクマイクロフォンHPシリーズ用モバイル機接続アダプター“C-IKP8”をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この“C-IKP8”は、従来お使いの弊社ハンディー機専用バイクマイクロフォンHPシリーズを、モバイル機(ただし、マイクコネクターに電源を供給している無線機)用に変換するアダプターです。ご使用に際しましては、本機の性能を十分発揮いただくためこの説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

◎注意事項の定義

この取扱説明書の注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂く為の絵表示をしています。右記の絵表示の定義(意味)を十分にご理解された上でお取扱いください。

◎正しくお使い頂く為の安全上のご注意

△警告 バイクの運転中にスイッチ操作や音量調節などしないでください。その場合には、必ずバイクを安全な場所に駐車(停車)してから行ってください。

△警告 スピーカーの音量は周りの音が聞こえる程度でご使用ください。

△警告 本機、無線機、バイクマイクロフォン及びコード類は、必ず運転の妨げにならないように取り付けてください。

△注意 本機を使用中、煙や異常な発熱等が確認された場合は本機の使用を直ちに中止して、お買い上げ店または、弊社宛て修理をご依頼ください。

△注意 本機は精密に出来ています。強い衝撃を加えたり落としたりしないでください。また、分解したり改造したりする事も絶対に行わないでください。

△注意 直射日光の当たる場所や高温になる場所での使用及び放置は、変形・変質を招き本機に悪い影響を与えますので工夫して避けるようにしてください。


△注意 ご使用できるバイクマイクロフォンHPシリーズは、本機に対して1台のみです。また、弊社製以外のヘルメットホーンを使用すると、正しく動作しない場合や事故が発生する可能性がありますので必ず弊社製をご使用ください。

△注意 弊社製以外の電源供給型マイク変換コードを使用すると、正しく動作しない場合や事故が発生する可能性がありますので必ず弊社製をご使用ください。弊社製以外のマイク変換コードのご使用によるトラブル等については一切の責任は負いませんのでご了承ください。

◎セット内容 ・アダプター本体 1個 ・スピーカーコード(1m) 1本 ・本体固定用マジックテープ 2セット

◎各部の説明

- ① 8P出力ジャック
- ② H Pシリーズ入力ジャック(K)タイプ用
- ③ H Pシリーズ入力ジャック(I)他タイプ用
- ④ スピーカー入力ジャック
- ⑤ 送信表示ランプ(LED)



◎取付方法及び接続

1. C-IKP8をバイクに固定します。マジックテープを付属品として同梱しておりますので、落下・水濡れ(C-IKP8は、防水では有りません)しない様工夫して取り付けてください。
2. 取扱説明書に沿って配線していただきましたバイクマイクロフォンHPシリーズの、ハンディー機接続プラグをC-IKP8の入力ジャック(K)または(I)の適合するジャックに接続します。
3. ご使用になるマイクコネクターに電源を供給している無線機と、C-IKP8の8P出力ジャックを適合する電源供給型マイク変換コード“Dシリーズ(弊社製別売品)”で接続してください。この時、付属のスピーカーコードで無線機のスピーカー出力ジャックとC-IKP8のスピーカー入力ジャックとを接続します。

◎取付注意及び調整方法

1. ②③のジャックを同時に使用することはできません。また、各配線は、運転の妨げにならないよう工夫して配線してください。
2. C-IKP8は、音量用のボリューム・無線機付属のマイクロホンに付いているUP/DOWNスイッチ等調整・切換など、これらの操作ができません。あらかじめ、各取扱説明書に沿って無線機本体・ヘルメットホーンHPシリーズで最適な状態になるように操作・調整をしてください。

◎警報音付無変調防止回路について

警報音付無変調防止回路の働きにより、バイクマイクロフォンHPシリーズの送受信切換(PTT)スイッチが不用意に動作した場合や通常の交信においても、送信状態が約2分30秒続けばアラーム回路が動作し、バイクマイクロフォンのスピーカーより警報音が約30秒鳴った後自動的に受信状態に戻ります。ただし、警報音は鳴り続け送信ランプは点灯したままです。その場合、バイクマイクロフォンの送受信切換(PTT)スイッチを受信状態にすれば通常の受信状態にもどります。

*ご注意 性能改善の為予告なく仕様及びデザインなど変更する場合があります。

【アフターサービスについて】

お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理の下に生産されておりますが、万一運搬上の事故などに伴い、ご不審な箇所・破損のトラブルが有りましたら、お早めにお買い上げいただきました販売店、又は弊社までお申しつけくださいますようお願い申し上げます。

SEC

株式会社エス・イー・シー

大阪営業所

〒576-0017 大阪府交野市星田北1-38-15

TEL(072)893-3111(代表) FAX(072)891-2240

ホームページ

http://www.adonis.ne.jp/